







בקר התראות סלולרי T2A

- ✓ שליחת התראות בעברית / אנגלית.
- ✓ התראה על הפסקת חשמל (הבקר לא מקבל מתח מהשקע) בדגמים המגיעים עם סוללה ("תופס" כניסת מגע יבש אחת).
- ✓ התראה ל 16 מספרי טלפון באמצעות SMS, שיחה (ללא הודעה קולית) או SMS + שיחה.
- ✓ מודם סלולרי **דור 4** עם תמיכה בכרטיסי SIM של כל חברות הסלולר.
- ✓ ניתן להגדיר לכל כניסה השהייה לפני שליחת ההתראה.
- ✓ ניתן להגדיר זמן נודניק – כל עוד יש חריגה ההתראה תישלח בכל מספר דקות.
- ✓ ניתן להגדיר הודעת SMS נפרדת לסיום התקלה.
- ✓ ניתן להגדיר שהבקר ישלח הודעת סטטוס אוטומטית בכל יום בשעה קבועה למספר הטלפון הראשון ברשימה.
- ✓ הגדרת ההתראות מתבצעת באמצעות ממשק בדפדפן (חיבור של כבל רשת - RJ45 ישירות למחשב / לנקודת רשת).
- ✓ ניתן להגדיר / לשנות מספרי טלפון להתראה באמצעות משלוח SMS.
- ✓ קבלת סטטוס כניסות בכל רגע נתון על ידי חיוג לבקר / שליחת SMS לבקר.
- ✓ ניתן לדגום את הבקר בפרוטוקול תקשורת Modbus TCP/IP.
- ✓ ניתן להוסיף לבקר יציאות ממסרים מגע יבש.

חברת IDP פיתחה את תוכנת הבקר ומרכיבה את הבקרים במשרדי החברה, ניתן לבצע התאמה בתוכנת הבקר וברכיבי החומרה לפי דרישת הלקוח.

| T2A-BS | T2A-DIN | T2A | T2A-BM | T2A-B | T3A-B | דגם |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
|  |  מגיע עם תושבת פס DIN |  |  |  |  | תמונה |
| ללא כניסות – התראה על הפסקת חשמל בלבד | ניתן להזמין מ 4 עד 16 | ניתן להזמין מ 4 עד 16 | ניתן להזמין מ 4 עד 16 | ניתן להזמין מ 4 עד 16 | ניתן להזמין מ 20 עד 36 | מספר כניסות מגעים יבשים |
| סוללת 12V 1.3Ah | ללא סוללה | ללא סוללה | סוללת 12V 1.3Ah | סוללת 12V 4.5Ah | סוללת 12V 4.5Ah | סוללת גיבוי |
| 12VDC 3A | 12VDC 3A (חיצוני) | 12VDC 3A | 12VDC 3A | 12VDC 5A | 12VDC 5A | מגיע עם ספק כח פנימי |
| 26.5 X 22.5 X 8.5 ס"מ | 4 X 10.5 X 10.5 ס"מ | 25.5 X 21.5 X 8.5 ס"מ | 26.5 X 22.5 X 8.5 ס"מ | 32 X 26.5 X 9.5 ס"מ | 32 X 26.5 X 9.5 ס"מ | גודל |