



DS100R	DS100B	DS1206	DS1100	DS1101	DS1102	דגם
						תמונה
1 X RS232	1 X RS232/RS485/RS422	3.5 X RS232	1 X RS232	3.5 X RS232	1 X RS232/RS485/RS422	כניסה סריאלית
10BaseT	10BaseT	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	כניסת רשת
לא	לא	כן, בעזרת TIBBO Basic	כן, בעזרת TIBBO Basic	כן, בעזרת TIBBO Basic	כן, בעזרת TIBBO Basic	ניתן לתיכנות
לא	לא	לא	לא	כן	כן	אופציית WIFI
64KB	64KB	1024KB	512KB	1024KB	1024KB	זיכרון פלאש
256 Bytes	256 Bytes	2048 Bytes	200 Bytes	2 KB	2 KB	זיכרון EEPROM
12V DC	12V DC	12V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	9V-18V DC	כניסת מתח
לא	לא	כניסה / יציאה	כניסה בלבד	כניסה / יציאה	לא	מתח על פין 9
לא	לא	לא	כן	כן	כן	אופציית צג דיגיטלי
לא	לא	לא	כן	כן	כן	אופציית POE

*DS10X0	*DS10X2	*DS10X3	*DS10X4	*DS10X5	דגם
					תמונה
4 X RS232	4 X RS232/RS485/RS422	4 X RS232/RS485/RS422 מבודד	1 X RS232/RS485	1 X RS232/RS485	כניסה סריאלית
-	-	-	24VDC 1A X 2 ממסרי	30VDC 10A X 6 ממסרי	מספר ממסרים
-	-	-	8 כניסות אנלוגיות+4 יציאות אנלוגיות	8 X כניסות דיגיטליות	כניסה דיגיטלית/ אנלוגית
10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	10/100BaseT auto-MDIX	כניסת רשת
ק, בעזרת TIBBO Basic	ק, בעזרת TIBBO Basic	ק, בעזרת TIBBO Basic	ק, בעזרת TIBBO Basic	ק, בעזרת TIBBO Basic	ניתן לתיכנות
ק	ק	ק	ק	ק	אופציית *WIFI
ק	ק	ק	ק	ק	אופציית *GPRS
1024KB	1024KB	1024KB	1024KB	1024KB	זיכרון פלאש
2 KB	2 KB	2 KB	2 KB	2 KB	זיכרון EEPROM
10V-18V DC	10V-18V DC	10V-18V DC	10V-18V DC	10V-18V DC	כניסת מתח

* בדגמים שבהם במקום X יש 0 אין את האופציות WIFI ו-GPRS (למשל DS1000)
 * בדגמים שבהם במקום X יש 1 יש את האופציות WIFI ו-GPRS (למשל DS1010)